

## KVS-E101 Fronteinbauvariante mit TouchPad

Fullsize-Frontplattenversion mit Touchpad und Nummernblock.



### Beschreibung

Diese Tastatur besteht aus einer stabilen Frontplatte aus Edelstahl mit integriertem [Touchpad](#) für den Einbau von vorne. Der Fronteinbau wird durch die rückseitig angebrachten Stehbolzen vereinfacht.

Aufgrund ihrer besonderen Robustheit lässt sich diese Tastatur auch im Outdoorbereich vielseitig nutzen. Die Verarbeitung nach IP65 schützt die Tastatur außerdem vor Staub und Wasser.

Diese Tastatur verfügt über ein Touchpad anstelle der Pfeiltasten. Dies spart eine Menge Platz und ist gut zu bedienen, da das Touchpad in der Nähe des Tastaturfelds liegt. Maustasten sind nicht vorhanden. Die Maustasten werden durch das Tippen direkt auf die Oberfläche des Touchpads simuliert.

Wenn Sie eine Variante mit Maustasten benötigen, gibt es auch die [Variante mit dem Touchpad anstelle des Nummernblocks](#).

Wie die anderen Tastaturen der Fullsize-Reihe ist dieses erstklassige Eingabegerät staub- und wasserdicht nach IP65. Die erhabenen Tasten bieten ein hervorragendes Schreibgefühl.

Als Fronteinbauvariante kann die Tastatur einfach in ein bestehendes System integriert werden.

Für weitere Informationen und Eigenschaften dieser Tastatur finden Sie auf der [HAUPTSEITE](#) dieser Serie.

**Technische Daten****Mechanische Daten**

Gehäusematerial: Edelstahl  
 Schutzgrad: IP65  
 Abmaße: 145,4 x 449 x 29 mm  
 Kabellänge: 180 cm

---

**Tasten**

Tastenmechanik: Membrane  
 Tastenanzahl: 101  
 Tastaturlayout: Win95/98 2000/XP/NT  
 Lebenszeit: 10 Mio. Betätigungen min.  
 Schaltkraft:  $0,9 \pm 0,1$  N  
 Schaltweg:  $1,6 \pm 0,1$  mm  
 Tastenbedruckung: Laser-Druck

---

**Elektrische Daten**

Anschluß: [PS/2](#)  
 Zusatzanschluß: PS/2

---

**Umwelt**

Betriebstemperatur: von 0 °C bis +60 °C  
 Lagertemperatur: von -20 °C bis +70 °C

Katalognr.	Artikelbezeichnung	
KV1204	KVS-E101-F-Touch-PS/2-Ger	PS/2 Anschluss, deutsches Layout
KV1378	KVS-E101-F-Touch-USB-Ger	USB, Deutsch
KV1205	KVS-E101-F-Touch-PS/2-US	PS/2 Anschluss, US Layout
KV1252	KVS-E101-F-Touch-PS/2-ES	PS/2 Anschluss, spanisches Layout

**sales@tastaturen.com Telefon: (0 81 42) 66 95 8-0 Fax: (0 81 42) 66 95 8-11**